

স্মার্ট প্রি-পেয়েন্ট মিটার



স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার

স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার হলো নতুন প্রজন্মের ডিজিটাল মিটারিং ব্যবস্থা যেখানে টাকা রিচার্জের মাধ্যমে অগ্রীম বিদ্যুৎ ক্রয়পূর্বক গ্রাহক তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংক বা ডেসকো'র ভেডিং বুথে টাকা রিচার্জের পাশাপাশি ঘরে বসেই অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং ও স্মার্ট মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে যে কোন পরিমাণ টাকা রিচার্জ করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারেন।

সুবিধাদি

- বিদ্যুৎ বিল দিতে গ্রাহককে কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না। গ্রাহকরা মোবাইল ফোনে টাকা রিচার্জ করার মতো স্মার্ট মিটারে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের টাকা রিচার্জ করবেন।
- গ্রাহক কি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, কত খরচ হয়েছে, কত টাকা অবশিষ্ট আছে তা জানতে পারবেন। ফলে গ্রাহক তার ইচ্ছামতো বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারেন।
- বিদ্যুৎ বিল বকেয়া হওয়ার কারণে লাইন কাটার টেনশন থাকবে না।
- অপ্রত্যাশিত বিল প্রদানের কোন ঝামেলা নাই। গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী মিটার থেকে টাকা কাটা হয়।
- মিটারে টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে মিটার সয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহককে সংকেত দিবে, ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহক আরও সচেতন হবেন।
- গ্রাহকের অসুবিধার কথা চিন্তা করে সাপ্তাহিক ছুটির দিন, সরকারি ছুটির দিন ও ফ্রেডলি আওয়ারে (বিকাল ৪ টা থেকে পরের দিন সকাল ১০ টা পর্যন্ত) মিটারে টাকা না থাকলেও মিটার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করবে না। এই সময় মিটার ক্রেডিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। যা পরবর্তী রিচার্জ সমন্বয় করা হবে।
- তাছাড়া ইমার্জেন্সি ক্রেডিটেরও ব্যবস্থা আছে। উপরোক্ত সময়গুলো ছাড়াও যদি কোন সময় বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে গ্রাহক স্মার্টকার্ড বা বিশেষ বোতাম চাপ দিয়ে ইমার্জেন্সি ক্রেডিট চালু করতে পারেন।

কোথায়, কীভাবে রি-চার্জ করা যাবে

- ১। **ভেডিং স্টেশন/ব্যাংকঃ** ডেসকো'র নির্ধারিত ভেডিং বুথ ও অনুমোদিত ব্যাংক শাখা এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ফাস্ট ট্র্যাক। ডেসকো'র ভেডিং স্টেশনের ঠিকানা সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন https://www.desco.org.bd/bangla/prepaid_vending_list.php
- ২। **মোবাইল অ্যাপসঃ** স্মার্ট ফোন এর মাধ্যমে স্মার্ট অ্যাপ বা ওয়েব এপ্লিকেশন ব্যবহার করে বিশ্বের যে কোন স্থান হতে ভিসা কার্ড, মাস্টার কার্ড এবং এমেক্স কার্ডের সাহায্যে মিটার রি-চার্জ করা যায়।
- ৩। **ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যাংকিংঃ** শিউরক্যাশ, মাই-ক্যাশ, বিকাশ, জি-পে, জি-পে অ্যাপস, নেক্রাস পে, টি-ক্যাশ, টেলিক্যাশ ও রকেটের মাধ্যমে মিটার রি-চার্জ করা যায়।
- ৪। **পয়েন্ট অব সেলস (POS)ঃ** সাউথইস্ট এজেন্ট ব্যাংকিং ও গ্রামীণ ফোনের নির্ধারিত এজেন্টের মাধ্যমে POS-Machine এর সাহায্যে গ্রাহকগণ খুব সহজেই সপ্তাহের যে কোন সময় মিটার রি-চার্জ করতে পারবেন।

চার্জসমূহ

সাধারণ মিটারের অনুরূপ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (BERC) কর্তৃক নির্ধারিত হারে নিম্নবর্ণিত চার্জসমূহ আরোপ করা হয়ঃ

ক) ডিমাল্ড চার্জঃ ভেডিং করার সময় অনুমোদিত লোডের বিপরীতে প্রতিমাসে একবার ২৫ টাকা কিলোওয়াট হারে ডিমাল্ড চার্জ কাটা হয়। পূর্ববর্তী মাসসমূহে ভেডিং না করা হলে পরবর্তী ভেডিং এর সময় ডিমাল্ড চার্জ সমন্বয় করা হয়।

খ) মিটার রেন্টঃ গ্রাহক স্থাপনায় প্রদত্ত বৈদ্যুতিক মিটারটি ডেসকো হতে সরবরাহকৃত বিধায় গ্রাহককে প্রতি মাসে একবার সিঙ্গেল ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা এবং থ্রি ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা মিটার রেন্ট প্রদান করতে হয়।

গ) এনার্জি চার্জঃ প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য বিইআরসি নির্ধারিত ট্যারিফ রেট অনুসারে গ্রাহকের মিটার থেকে টাকা কর্তন হয়।

ঘ) ভ্যাটঃ গ্রাহকের মোট বিলের উপর বিইআরসি নির্ধারিত (৫%) হারে প্রতিবার ভেডিং করার সময় ভ্যাট কর্তন করা হয়।

বিদ্যুৎ ব্যবহারের সাথে সাথে মিটার এনার্জি চার্জ সংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করে। অন্যান্য চার্জসমূহ ভেডিং করার সময় রিচার্জকৃত টাকা হতে কেটে নেয়া হয়। **উল্লেখ্য, স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারের জন্য অতিরিক্ত কোন চার্জ নেয়া হয় না বরং গ্রাহক ১% হারে রিবেট স্বরূপ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন।**

এলটি-এ আবাসিক সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি ফেজ মিটারের ৩ কিলোওয়াট লোডের একজন গ্রাহকের ১০০০ টাকা রিচার্জের ক্ষেত্রে মিটারে এনার্জি চার্জ কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরূপঃ

শ্রেণি	ভ্যাট (৫%)	ডিমাল্ড চার্জ	মিটার রেন্ট	মোট চার্জ	রিবেট (১%)	মোট এনার্জি
	(রিচার্জকৃত টাকা × ৫) ÷ ১০৫	মাসিক ২৫ টাকা/কিঃওঃ	মাসিক সিঙ্গেল ফেজ-৪০ টাকা, থ্রি ফেজ-২৫০ টাকা	ভ্যাট+ ডিমাল্ড চার্জ+ মিটার রেন্ট	{(রিচার্জকৃত টাকা-ভ্যাট ও মিটার রেন্ট) × ১} ÷ ১০০	(রিচার্জকৃত টাকা -মোট চার্জ)+রিবেট
এলটি-এ আবাসিক-সিঙ্গেল ফেজ	১০০০ × (৫ ÷ ১০৫) = ৪৭.৬২	১ মাস × (৩ কিঃওঃ × ২৫) = ৭৫	১ মাস × ৪০ = ৪০	৪৭.৬২ + ৭৫ + ৪০ = ১৬২.৬২	(১ ÷ ১০০) × (১০০০ - ৪০ - ৪৭.৬২) = ৯.১২	(১০০০ - ১৬২.৬২) + ৯.১২ = ৮৪৬.৫
থ্রি ফেজ মিটার	১০০০ × (৫ ÷ ১০৫) = ৪৭.৬২	১ মাস × (৩ কিঃওঃ × ২৫) = ৭৫	১ মাস × ২৫০ = ২৫০	৪৭.৬২ + ৭৫ + ২৫০ = ৩৭২.৬২	(১ ÷ ১০০) × (১০০০ - ২৫০ - ৪৭.৬২) = ৭.০২	(১০০০ - ৩৭২.৬২) + ৭.০২ = ৬৩৪.৪

DESCO POWER IS YOURS Desco Smart Apps এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতি:

- ❖ Play Store অথবা ওয়েবলিংক <http://descoprepaid.sslwirless.com/app> থেকে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ অথবা স্মার্ট মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট অ্যাপস ডাউনলোড করুন
- ❖ Sign Up ক্লিক করে প্রদত্ত কাস্টমার আইডি, মোবাইল নম্বর ও PIN নম্বর টাইপ করে রেজিস্ট্রেশন করুন
- ❖ Sign In করে নির্দিষ্ট মিটারটি ভিসা কার্ড, মাস্টার কার্ড এবং এমেক্স কার্ড এর মাধ্যমে রি-চার্জ করুন

ROCKET **বক্রেট** **ROCKET**

রকেট এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতি:

***322# ডায়াল করে রকেট একাউন্ট হতে DESCO- এর Pre-paid স্মার্ট মিটার রিচার্জ করতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করুন**

ধাপ-১ 1. Bill Pay 2. Send money 3. TopUp/Telco Service 4. Bank A/C 5. My Acc 6. Remittance 7. Cashout 8. Merchant pay 9. Toll Card 0. LogOut	ধাপ-২ 1. Self 2. Other	ধাপ-৩ Enter ID 1. Desco 2. BTCL 3. DPDC 4. Other	ধাপ-৪ 1. Pre-paid Meter 2. Post-paid Meter	ধাপ-৫ Enter Desco Account No xxxxxxx	ধাপ-৬ Enter Amount XXXXXXXXXX/=	ধাপ-৭ Pin XXXXXX	ধাপ-৮ SMS
1 ওয়ে বিল পে সিলেক্ট করুন	1 অথবা 2 ওয়ে Self/Other সিলেক্ট করুন	1 ডেস্ক ডেস্ক সিলেক্ট করুন	1 ওয়ে Pre-paid Meter সিলেক্ট করুন	DESCO Account No এন্টর করুন	টাকার পরিমাণ প্রবেশ করুন	পিন নম্বর প্রবেশ করুন	ডায়ালিকেশনের স্মার্ট মিটার চিহ্নিতকরণ এসএমএস পাবেন

রকেট APPS এর মাধ্যমে রিচার্জ করতে পাশের ধাপগুলো অনুসরণ করুন

- রকেট APPS- এ LOGIN করুন
- BILL Pay অপশন নির্বাচন করুন
- Enter Biller ID তে DESCO Pre-Paid Bill নির্বাচন করুন
- DESCO Account Number প্রবেশ করুন এবং রিচার্জ Amount উল্লেখ করুন
- Validate অপশন Press করুন
- রকেট PIN প্রবেশ করে আপনার স্মার্ট মিটার রিচার্জ করুন

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার APPS এবং মোবাইলে রিচার্জ নিশ্চিতকরণ Message পাবেন।

G-pay এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতিঃ

1. Dial *777#

2. Select Option
1. Airtime Recharge
2. BillPay
3. Train Ticketing
4. Offer
5. Find Agent
6. Insurance Ser. Reg
7. My GPAY

3. Select Option
1. New Bill
2. Check Bill Status

4. Select Option
1. Electricity
2. Gas
3. Water
4. Internet

5. Select Option
1. PDB
2. DPDC
3. DESCO
4. WZPD

6. Select Option
1. Post Paid
2. Smart Prepaid

7. Enter Meter No:

8. Enter Amount:

9. Company: Desco, Smart Meter No: 66311000003, Amount: 120, Energy: 113.29, VAT: 5.71, To Confirm Enter your PIN

10. Recharge request accepted. The meter will be recharged soon

11. SMS to Customer: Your DESCO smart prepaid meter recharge request is accepted for Meter No: 66311000003, Amount: 120, Energy cost: 114.29, VAT: 5.71, Thanks & the meter will be recharged soon.

bKash **বিকাশ** **বিকাশ**

বিকাশ এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতি:

Dial *247#

Sent Exit

*247# ডায়াল করুন

1. Electricity
1. PALLI BIDYUT
2. NESCO
3. DESCO (PREPAID)
0. Main Menu

Sent Exit

ডেসকো সিলেক্ট করতে 3 চাপুন

2. Pay Bill
1. Electricity
2. Other
0. Main Menu

Sent Exit

ইলেকট্রিসিটি সিলেক্ট করতে 1 চাপুন

3. Pay Bill
1. Input Bill A/C Number
2. Saved Accounts
0. Main Menu

Sent Exit

একাউন্ট নম্বর সিলেক্ট করতে 1 চাপুন

4. Enter Customer Bill A/C Number:

Sent Exit

কন্টাক্ট নম্বর দিন

5. Enter Contact Number

Sent Exit

এমআইসি দিন

6. Enter Account

Sent Exit

7. Bill Payment
To <Desco (Prepaid)>
<Account Number>
Customer Bill A/C Number
Contact Number
<Contact Number>
Amount: Tk <Amount> Enter Menu PIN to Confirm

Sent Exit

পে বিল-এর সামারি দেখে পিন নম্বর দিন

8. Customer Receives two SMS notification(s):
1. "Please wait for confirmation SMS"
2. Bill payment successful SMS

Sent Exit

কনফার্মেশন মেসেজ ও বিল পেমেন্ট মেসেজ পাবেন

G-pay Apps এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতিঃ

ধাপ-১ঃ জিপো লোডিং পেজ হতে "Electricity prepaid" নির্বাচন।

ধাপ-২ঃ "Dhaka Electric Supply Company Limited" নির্বাচন করুন।

ধাপ-৩ঃ মিটার নম্বর ও হিসাব নম্বর লিখুন।

ধাপ-৪ঃ মিটার নম্বর ও হিসাব নম্বর লেখার পর "Submit" চাপুন।

ধাপ-৫ঃ পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য পিন নম্বর লিখুন।

ধাপ-৬ঃ বিল পরিশোধ নিশ্চিতকরণ এসএমএস প্রেরণ

শিওরক্যাশ শিওর ক্যাশ এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতিঃ

RBL SureCash:

1. Send Money
2. Mobile Recharge
3. **Payment**
4. Cash-out
5. My Account
6. Help

Payment-
Please enter new keyword:
Reply: **PDESCO**

Payment-
Please enter Meter no.
Reply: **XXXXXXXXXXXX**

Payment-
Please enter Recharge Amount
Reply: **XXX.XX**

Payment
To: **PDESCO**
Meter no. XXXXXXXXXXXX
TXN ID: P0000235960
Balance: Tk XXX.XX
Please enter your PIN to confirm:
Reply: **XXXX**

FSIBL SureCash:
Payment successful.
To: **PDESCO**
Meter no. XXXXXXXXXXXX
TXN ID: P0000235960
Balance: Tk XXX.XX

My Cash এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতিঃ

Step-1:
Mobile Number: 0191*****
PIN: ****
Login

Step-2:
Click on "My Payment"
Send Money
Cash Out
Bank Deposit
My Payment
MY Bank Fund Transfer
MYCash Info
Generate OTP
My Help Line
Log Out

Step-3:
Click on "MY Bill Payment"
MY Merchant Payment
MY Bill Payment
Back to Main

Step-4:
Click on "Prepaid Meter Recharge"
PrePaid Account Recharge
PostPaid Bill Pay
Back to Main

Step-5:
Click on "DESCO Account Recharge"
DESCO Prepaid Account Recharge
Back to Main

Step-6:
Enter DESCO Account Number: 663110000003
Re-Type DESCO Account Number: 663110000003
Enter Amount (Min BDT500): 1000
Enter Payer Mobile Number: 019*****
Check Bill Info
Click on "Check Bill Info" button

Step-7:
After Click on "Check Bill info" button the below message shown
FLASH MESSAGE
Successful Message sent to Cell Phone
THNX,Recharge Request for DESCO A/C No:663110000003 on 26-FEB-19 frm 018180777901 is SUCCESSFUL.RCH RG AMT:1,000.BAL:TK.1,01,998.TXN ID:19022600004637 .MYCash

T Cash এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতিঃ

***201#**
Cancel Send Reply

Welcome to t-cash
1. Cash out
2. P2P
3. Top up
4. **Utility**
5. Tuition Fee
6. Fund Transfer
7. Account info
Cancel Send Reply

Utility
1. MetLife Alico
2. BNRF
3. **DESCO**
4. Passport Fees
5. MILC
6. Prime Islami Life
7. DPDC
8. NID
9. JBA
10. WZPDC
Cancel Send Reply

DESCO
1. Post Paid
2. **Pre-paid**
Cancel Send Reply

Meter No

Cancel Send Reply

Amount

Cancel Send Reply

PIN
Recharge Tk. 500.00 to DESCO Prepaid Meter No: *****. Enter PIN to Confirm
xxxx
Cancel Send Reply

Confirmation SMS:
An amount of Tk. 5000.00 has been recharged to DESCO Prepaid Meter No *****. Your current balance in Tk. 1505.00 T4D xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Step 1-Dial *201# to get the t-cash menu

Step 2-Reply with-4 for Utility

Step 3-Reply with-3 for DESCO

Step 4-Reply with-2 for Prepaid

Step 5-Enter Desco Prepaid Meter No. and reply

Step 6-Enter Amount and reply

Step 7-Enter PIN

confirmation SMS

Nexus pay এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতিঃ

- ❖ Nexus pay চালু করুন
- ❖ Log In করে Bill Pay অপশনে যান
- ❖ Biller ID নির্বাচন করুন
- ❖ নির্ধারিত ঘরে আপনার বিদ্যুৎ বিলের হিসাব নম্বর/Meter ID Enter করুন (Prepaid) বিলের ক্ষেত্রে রিচার্জ এমআউন্ট উল্লেখ করতে হবে)
- ❖ Nexus Pay PIN নম্বর প্রদান করুন
- ❖ Pay Bill অপশন ক্লিক করুন
- ❖ এরপর আপনার মোবাইলে একটি পেমেন্ট নিশ্চিতকরণ বার্তা পাঠানো হবে।

মিটারের জরুরী তথ্য

- ❖ মিটারের Credit LED সবুজ থাকলে বুঝতে হবে মিটারে ১০০ টাকার অধিক ব্যালেন্স রয়েছে। ১০০.০০ টাকার নিচে ব্যালেন্স আসলে লাল বাতি প্রদর্শিত হবে। ২০.০০ টাকার নিচে ব্যালেন্স আসলে LED টি লাল বর্ণে জ্বলতে নিভতে থাকবে।
- ❖ মিটারের Credit LED সবুজ থাকা অবস্থায় Tampered LED টি লাল বর্ণে জ্বলতে থাকলে ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল থাকলে এবং Display তে Tampered কথাটি প্রদর্শিত হলে বুঝতে হবে মিটারের গ্রাহক প্রান্তে Electrical wiring এর অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হবে না।
- ❖ * Active Impulse LED টি বিদ্যুৎ ব্যবহারকালীন সময়ে লাল বর্ণে জ্বলতে নিভতে থাকবে।

- ❖ Tampered LED টি লাল বর্ণে জ্বলতে থাকলে ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে এবং Display তে প্রদর্শিত লেখা যদি OFF Tampered দেখায় বুঝতে হবে মিটারটিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এরূপ হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ অফিসকে অবহিত করুন।
- ❖ প্রতিদিন বিকাল ৪.০০ ঘটিকার পর হতে মিটারের টাকা শেষ হয়ে গেলে Friendly Hour সুবিধার আওতায় পরবর্তী দিন সকাল ১০.০০ টা পর্যন্ত Negative Credit এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী দিন ১০.০০ ঘটিকার পূর্বেই রি-চার্জ করুন। সপ্তাহে শুক্রবার ও শনিবারসহ বাৎসরিক সরকারি ছুটির দিনগুলোতে গ্রাহক Negative Credit এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা পাবেন। তবে উল্লিখিত দিন ও Friendly Hour এর পূর্বে টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে উক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে না।
- ❖ রি-চার্জকৃত টাকা শেষ হয়ে বিদ্যুৎ বন্ধ হলে মিটার কার্ডটি মিটারে প্রবেশ করালে জরুরী ঋণ (Emergency Credit) এর সুবিধায় ১০০.০০ টাকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে।
- ❖ যে কোন সময় জরুরী ঋণ (Emergency Credit) এর টাকা শেষ হলে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাবে এবং রি-চার্জ না করা পর্যন্ত বিদ্যুৎ চালু হবে না।
- ❖ মিটারে বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্যসমূহ দেখার জন্য কার্ডটি মিটারে প্রবেশ করান এবং নিম্নোক্ত স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার (সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ) এর ছকে প্রদর্শিত কোড অনুসারে তথ্য সংগ্রহ করুন।



1. Active impulse LED
2. Temper LED
3. Credit level LED
4. Scroll button

কোড নং	কোডের বর্ণনা (Code Description)			
	ডিসপ্লে	সিঙ্গেল ফেজ মিটার	ডিসপ্লে	থ্রি-ফেজ মিটার
৫	Credit	মিটারে জমাকৃত অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ (Remaining balance in the meter in Taka)	Credit	মিটারে জমাকৃত অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ (Remaining balance in the meter in Taka)
৬	KWH	এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত সর্বমোট ইউনিট (Total consumption till now in KWH)	KWH	এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত সর্বমোট ইউনিট (Total consumption till now in KWH)
৭	Taka	চলতি মাসের বর্তমান সময় পর্যন্ত খরচকৃত টাকার পরিমাণ (Taka used for the current month's billing period)		
৮	KWH	চলতি মাসের বর্তমান সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত ইউনিটের পরিমাণ (KWH used for the current month's billing period)	Credit	বর্তমান মাসে ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ (Total Credited amount in Taka)
৯	Credit	গত মাসের বিলের টাকা (Last month's bill in Taka)	KWH	বর্তমান মাসে ব্যবহৃত ইউনিট (Current month consumption in KWH)
১০	KWH	গত মাসের ব্যবহৃত ইউনিট (Last month's consumption in KWH)	Credit	গত মাসের বিলের টাকা (Last month's bill in Taka)
১১			KWH	গত মাসের ব্যবহৃত ইউনিট (Last month's bill consumption in KWH)
১৪	Credit	বর্তমানে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহার টাকায় (Current unit rate per unit in Taka)		
১৫	Date	বর্তমান তারিখ (Current Date)	Credit	বর্তমানে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহার টাকায় (Current unit rate per unit in Taka)
১৬	Time	বর্তমান সময় (Current Time)	Date	বর্তমান তারিখ (Current Date)
১৭	Kw	এই মুহূর্তে সংযুক্ত লোড (Current Load)	Time	বর্তমান সময় (Current Time)
১৮, ১৯, ২০			Kw	এই মুহূর্তে সংযুক্ত লোড (Current Load)
২১, ২২, ২৩			V	বর্তমান ভোল্টেজ (Present Voltage)
২৪, ২৫, ২৬			L	বর্তমান ভোল্টেজ (Present Voltage; Amps)
৩১			PF	পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power Factor)
৩৬				সিকুয়েন্স নম্বর (Sequence number)

এছাড়াও স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় যোগাযোগ করুন-

কেন্দ্রীয় অভিযোগ কেন্দ্র
প্রধান কার্যালয়

২২/এ, ফারুক সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
মোবাইল:+৮৮০১৭৭৭৭৬০৪৩১, ফোন:+৮৮০২৮৯০০৫০১
ফ্যাক্স: +৮৮০২৮৯০০৫০২, ই-মেইল-info@desco.org.bd
Web: www.desco.org.bd, www.desco.gov.bd